

ARGOM TECH®

SKEIWATCH

USER GUIDE



S
E
E

Introduction

Thank you for choosing our SkeiWatch S55 smartwatch. The S55 will help you stay on top of your health and achieve the goals you set. Let us find the connection to your lifestyle.

Package Content:

• S55 Smartwatch • User Guide • Wireless Charger • Extra Band

Setting up your S55

1. Download our ArgomTech Select App with the QR code provided below.

2. Turn on BT on your phone and make sure all devices are discoverable.

Note: If you have previously paired the watch with your phone, please unpair/forget device in BT settings.

3. Open the app, register or login following the home page instructions.

4. Go to "Device" and select "Add Device" on the top of the screen. The app will automatically discover your device. Once discovered, press the name of the device you want to pair, for example: S55. Now, confirm the pairing by clicking the checkmark button that appeared on the screen of your watch. Once confirmed, the BT icon on your watch will turn Blue, indicating that the BT Connection was successful.

Note: If the device is not automatically discovered, you can reset it to "Factory Mode" by following these steps: swipe down on the watch screen to access the device settings, inside the settings menu scroll down to "System Menu", and select "Factory reset".

5. BT Call connection: **For iPhone Users:** iPhone users support dual BT 5.3 + 3.0 and can establish a one-key link by following the system prompts. **For Android Users:** Android users need to perform the following steps for BT pairing: First, access the BT pairing interface, then click "to bind" in the "call service pairing options." Follow the prompts on the interface to complete the BT 5.3 + 3.0 pairing. Subsequent connections to the phone






will be stored in the watch's 3.0 BT memory, enabling the achievement of a dual BT one-key link. If the connection to BT 3.0 is not established automatically, please manually search for the BT watch model "S55" on the phone. SkeiWatch S55 is compatible with iOS V10.0 and above, Android V5.0 and above, and BT devices V5.0 and above.

Quick Fit Strap (A)

S55 contains two parts (watch body and wristband), an extra strap is included in the package for replacement. You can switch straps at any time by pulling the metal pin towards the inner side of the band, located on the back.

Charging Instructions (B)

Turn the watch over & place the wireless charger near the charging area on the watch. Ensure a secure connection is established between the wireless charger and the watch. Within 1-2 seconds of placing the charger near the watch, you should see the charging icon appear on the watch screen. If the charging icon does not appear, it means that the watch is not charging properly. Try placing the charger facing the other side. Keep the watch connected to the charger for approximately 2 hours to fully charge it.



Functions

Change Dials:

Long press the screen, swipe through the selection of dials, then tap an option to confirm. You can also navigate through the watch using the rotary button/crown of the watch located on the top-right. To confirm a selection, you can press the rotary button/crown. In addition to the built-in dials, more dials are available for download in the App, simply go to the App Settings and select "Dials", pick one of the different dials, tap "Download and use" and once installed, the new dial will appear in the watch.

Built-In Dynamic Dials:



Built-In Dials:



GPS & Map Route:

The watch automatically connects to your mobile GPS if the mobile GPS is turned on & permissions are successfully granted. To track your route, you have two options:

1. Starting a Sport from the Watch: An exercise can be started from the watch, under "Sports Modes". In order to access the phone's GPS and track your route, you will need to select any of the following outdoor exercises: Running, Outdoor Running, Walking, Cycling, Hiking & Marathon. Make sure your watch is connected to the App before selecting the sport.
2. Starting a Sport from the App: To track your Route, go to ArgomTech's App Exercise page and begin your Outdoor exercise by selecting the sport you wish to start and then pressing the "Play" button. Your watch will automatically start recording the outdoor exercise and routes will be available under the App "Fitness Record" page after data is Synchronized. Feel free to share your records under "Exercise Record".

NOTE: Map routes will not be available for indoor sports or if the watch gets disconnected from the App before or during the exercise, as the GPS location data is gathered from the App.

Sports: SkeiWatch S55 supports up to 100 sport modes including: Outdoor Running, Indoor Running, Treadmill, Walk, Indoor Walk, Climbing, Cycling, Spinning, Marathon, Jump Rope, Badminton, Basketball, Skating, Yoga, Tennis, Pingpong, Football, Free Training, Stepping, Elliptical, Volleyball & Baseball.



Before using any of the SkeiWatch S55 features, make sure you are wearing the watch correctly, not too tight, not too loose. The green light produced by the watch sensor should not be seen if wearing properly.

All data for Blood Oxygen, Heart Rate or other readings can be tracked in ArgomTech's app by enabling readings under the "Fitness record" menu, simply scroll to the end of the menu and "Edit Card" to include readings in the main screen.

APPS & FEATURES

Heart Rate:

Open the "Heart Rate" application. The app will automatically measure your heart rate in real time. All records will be stored in ArgomTech's app.



Stress:

Open the "Stress" app. This will check how much psychological pressure you are feeling.




SPo2 (Oxygen):

Open the "SpO2" app. Measurements will not be taken automatically, you can start measurements by manually pressing the "SpO2" button.



Call:

The S55 smartwatch supports BT phone calls, and users can make, answer, and reject calls directly on the watch. Open the "Call" app to make a phone call to your contacts or by using the Dialer. You can also check your call history.



Sleep:


Open the "Sleep" app, wear the watch when you are sleeping, and it will automatically record sleep data throughout the night.

Notifications:

All notifications, including social media, can be controlled from ArgomTech's app. To configure which notifications, you want to display in your watch, go to the app Settings, "Notification", Turn on & select the apps you want to activate. Make sure you allow permission from your phone to display ArgomTech's app notifications as well.

Anti-Lost Reminder:

When the watch is disconnected from the BT of the mobile phone, the watch will make a sound and vibrate to prevent loss.



Remote Camera:

Control the camera on the mobile phone to take pictures remotely. While using, please click the Camera icon under the App's Settings.

Alarm Clock:

Set the alarms in the APP and sync to the watch. A maximum of 5 alarms can be set.

Find Phone:

When the watch is connected to the App, the phone will make a loud sound that will help you locate your device.

Stopwatch:

Electronic timer can record one time or record multiple times.



Timer:

Specifically used for measuring specific time intervals.

Weather:


Weather forecast based on your location.

Settings:

Brightness, About, Language, Power Off, and Factory Reset.

Shortcut Menu:

1. Do not Disturb
2. BT3.0 Switch
3. Music
4. Brightness Adjustment
5. Setting



Step Counting:


Open the "Stepping" app. A display of the number of steps, calories, distance and other parameters of the day's exercise will be shown.

Music Control:

Control the music of your phone through the watch. In the music app, you can change songs, play/pause, and adjust volume.

SOS (Emergency Call)

The SOS feature allows you to call an emergency contact quickly. First, set up your emergency contact in the ArgomTech Select App by navigating to the SOS section and adding the contact. In an emergency, press and hold the middle-side button (crown) of your watch for 3 seconds to initiate the call.



Find Watch

The Find Watch feature helps you locate your smartwatch. Open the ArgomTech Select App on your smartphone and navigate to the Find Watch section. Select the option to send an alert to your watch, which will cause it to emit a sound, making it easier to locate.

Sound & Vibration

The Sound & Vibration feature allows you to customize how your watch notifies you of incoming calls. You can choose between sound, vibration, sound & vibration, or none, depending on your preference. Adjust these settings through the ArgomTech Select App or directly through the Sound & Vibration app inside the watch to ensure you receive notifications in the way that best suits your needs.



World Clock

The World Clock feature allows you to keep track of time in different time zones. Set up your preferred cities in the ArgomTech Select App. Once configured, the selected world clocks will be displayed on your watch.



Stocks

The Stocks feature provides real-time stock information. First, configure your stock preferences in the ArgomTech Select App. The selected stocks will then be displayed on your watch, allowing you to monitor market trends at a glance.



Specifications

Wristband Length: 260mm

Wristband Width: 20mm

Weight: 52g

Battery: 260mAh Poly-Li

Waterproof: IP67 (Temporary immersions of 1/2 meter & less than 5 minutes)

Troubleshooting

Tutorial videos are available in our YouTube channel, under, "ArgomTechOfficial". Please scan QR code below for easier access. These videos will show you how to Set-up & Operate your Watch, Make Phone Calls, Pair Devices, Set-up Permissions, Use GPS Features, Personalize your App and Watch, Use 3rd Party Services and more.



Battery Life Information

Battery life may vary depending on the individual usage patterns and settings of the user. An estimated battery life based on typical usage patterns may last up to 7 days and up to 3 days with heavy usage such as GPS tracking, Notification usage, Screen brightness, and Calling feature. The user should keep this in mind when using the smartwatch and plan accordingly. Below is a clearer understanding of battery life expectations and how to maximize them.

Factors that Affect Battery Life & Tips for Maximizing

1. **Screen Brightness:** The higher the brightness, the faster the battery drains. Lowering the brightness can significantly extend battery life. Brightness control can be found by swiping down the main screen of your watch and locating the brightness bar to adjust.
2. **Notification Usage:** The frequency and type of notifications received can also impact battery life. In the ArgomTech App, inside your watch panel, under "Settings", "Notifications", Turn off the Apps that you are not using or prefer not to receive notifications from.
3. **Heart Rate Monitoring:** Continuous heart rate monitoring will use more battery compared to intermittent monitoring. Use when necessary.
4. **Calling Feature:** Taking calls on your smartwatch directly may consume a lot of battery. Use this feature only when necessary.
5. **Draining Battery:** Draining a lithium-ion battery to 0% repeatedly can shorten its overall lifespan and decrease its capacity to hold a charge. It is generally recommended to avoid discharging the battery to 0% and to maintain a charge level between 20-80%. Charge regularly.

Heart-Rate Signal Missing

S55 smartwatch constantly records your heart rate data during your exercise and your daily life. Sometimes the watch may not get a suitable heart rate signal. In this case, the missing heart rate data will appear at the dotted line. If you don't get a heart rate signal, first you should confirm that you ARE wearing the watch correctly. Follow the instructions above on how to wear it properly (Page 6). After adjustment, try again. If there is still no heart rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on under the Settings menu in the ARGOM's app.

Pairing Issues

If your mobile phone cannot be paired to the watch, open your phone's BT setting and check if you are having trouble with the BT signal. Please check if the watch is paired with other devices. Before trying again, the watch must be reset to factory settings. Please follow instructions on (Page 2) on how to reset your watch.

Synchronizing Data

For the data to be synchronized with ArgomTech's App after completing any of the above Sports or recording any kind of data from the watch, go to the App's home screen, scroll down, and hold for 2 seconds, all watch data will be synchronized and ready to be viewed under the "Fitness Record" page.

Device Updates

When available, all updates can be installed through ArgomTech's App. Go to Settings, at the top-right corner, press the "Edit" icon, the last option is "Device Update". If there are no updates available, the device will say "No updates available". If there is an available update, please install to make sure you are using the latest features. Once installed, restart your watch for the update to be completed.

Third Party Services

You can sync data from the following third-party services:

1. Google Fit  2. Apple Health  3. Fitbit  4. Strava 

Under the App Settings, click on "Third party service" and select the service you want to use, follow the App's instructions for a successful connection.

Exemption Clause

1. The Heart Rate, Pressure, Blood Oxygen and Blood Pressure data output by S55 is not intended to provide medical or health diagnostics.
2. Self-diagnosis and self-treatment are dangerous. Only qualified physicians are allowed to diagnose and treat high blood pressure or any other heart diseases. Please contact your physician for more professional diagnostic opinions.
3. User should follow medical advice when medication and treatment are required. ArgomTech is not liable for the inaccuracy of monitoring data and the consequences of misuse of monitoring data and information. Please check ArgomTech's Privacy Policy and User agreement for more information.

Warranty Clause

Our company always pursues the service concept of "Creating value for customers".

ArgomTech offers a 1-year warranty period for the S55 smartwatch. If there is any damage or malfunction during normal use, the warranty service will be provided to the customer for free after confirmation by our technician. The following conditions are not covered by the warranty:

- A. Accident or human damage
- B. Testing, repairing, or disassembling without authorization
- C. Damage caused by connection with equipment which is not compatible
- D. Natural aging
- E. Damage caused by force majeure.



ARGOM^{TECH}

SKEIWATCH

GUIA DEL USUARIO



S
E
S

Introducción

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente SkeiWatch S55. El S55 lo ayudará a mantenerse al tanto de su salud y alcanzar las metas que se proponga. Permítanos encontrar la conexión con su estilo de vida.

Lista de Empaque:

• Reloj Inteligente S55 • Guía del Usuario • Cargador Inalámbrico • Banda Adicional

Configuración de su S55

1.Descarga nuestra aplicación ArgomTech Select usando el código QR proporcionado a continuación.

2.Activa el BT en tu teléfono y asegúrate de que todos los dispositivos estén visibles.

Nota: Si previamente emparejaste el reloj con tu teléfono, desconecta/olvida el dispositivo en la configuración de BT.

3.Abre la aplicación, regístrate o inicia sesión siguiendo las instrucciones de la página de inicio.

4.Ve a "Dispositivo" y selecciona "Agregar Dispositivo" en la parte superior de la pantalla. La aplicación detectará automáticamente tu dispositivo. Una vez detectado, toca el nombre del dispositivo que desees emparejar, por ejemplo: S55. Ahora, confirma el emparejamiento haciendo clic en el botón de marca de verificación que apareció en la pantalla de tu reloj. Después de confirmar, el icono de BT en tu reloj se volverá azul, lo que indica que la conexión BT se realizó con éxito. **Nota:** Si el dispositivo no se descubre automáticamente, puedes restablecerlo al "Modo Fábrica" siguiendo estos pasos: desliza hacia abajo en la pantalla del reloj para acceder a la configuración del dispositivo, dentro del menú de configuración, desplázate hacia abajo hasta "Menú del Sistema" y selecciona "Modo Fábrica".

5.Conexión de Llamada BT: Para Usuarios de iPhone: Los usuarios de iPhone admiten BT dual 5.3 + 3.0 y pueden establecer una conexión de un toque siguiendo las indicaciones del sistema. Para Usuarios de Android: Los usuarios de Android deben seguir los siguientes pasos para el





emparejamiento BT: Primero, accede a la interfaz de emparejamiento BT, luego haz clic en "vincular" en las "opciones de emparejamiento de servicio de llamadas". Sigue las indicaciones en la interfaz para completar el emparejamiento BT 5.3 + 3.0. Las conexiones posteriores al teléfono se guardarán en la memoria BT 3.0 del reloj, lo que permite lograr una conexión BT dual de un toque. Si la conexión con BT 3.0 no se establece automáticamente, busca manualmente el modelo de reloj BT "S55" en el teléfono. SkeiWatch S55 es compatible con iOS V10.0 y superior, Android V5.0 y superior y BT dispositivos V5.0 y superior.

Correa de Ajuste Rápido (A)

El S55 contiene dos partes (cuerpo del reloj y pulsera), se incluye una correa adicional para reemplazo. Puede cambiar las correas en cualquier momento jalando el pasador de metal hacia el lado interno de la correa, ubicado en la parte posterior.

Instrucciones de Carga (B)

Voltee el reloj y coloque el cargador inalámbrico cerca del área de carga del reloj. Asegúrese de que se establezca una conexión segura entre el cargador inalámbrico y el reloj. Dentro de 1-2 segundos de colocar el cargador cerca del reloj, debería ver aparecer el icono de carga en la pantalla del reloj. Si el icono de carga no aparece, significa que el reloj no se está cargando correctamente. Intente colocar el cargador mirando hacia el otro lado. Mantenga el reloj conectado al cargador durante aproximadamente 2 horas para cargarlo por completo.



Funciones

Cambiar Esferas del Reloj:

Mantenga presionada la pantalla, vera la selección de esferas, luego toque una opción para confirmar. También puede navegar en el reloj usando el botón giratorio/corona del reloj ubicado en la parte superior derecha. Para confirmar una selección, puede presionar el botón giratorio/corona. Además de las esferas incorporados, hay más esferas disponibles para descargar en la aplicación, simplemente vaya a la configuración de la aplicación y seleccione "Esferas del Reloj", elija una de las esferas diferentes, haga clic en "Descargar y Usar" y una vez instalado, la esfera nueva se verá en el reloj.

Esferas Dinámicas Incorporadas:



Esferas Incorporadas:



GPS y Ruta de Mapa:

El reloj se conecta automáticamente a su GPS móvil si el GPS móvil está encendido y los permisos se otorgan correctamente. Para seguir tu ruta, tienes dos opciones:

1. Iniciar un Deporte Desde el Reloj: Se puede iniciar un ejercicio desde el reloj, en "Deportes". Para acceder al GPS del teléfono y rastrear su ruta, deberá seleccionar cualquiera de los siguientes ejercicios al aire libre: Correr, Correr Afuera, Caminar, Ciclismo, Escalar y Maratón. Asegurarse de que su reloj esté conectado a la aplicación antes de seleccionar el deporte.

2. Iniciar un Deporte Desde la Aplicación: para realizar un seguimiento de su ruta, vaya a la página de ejercicios de la aplicación ArgomTech y comience su ejercicio al aire libre seleccionando el deporte que desea iniciar y luego presionando el botón "Iniciar".

Su reloj comenzará a registrar automáticamente el ejercicio al aire libre y las rutas estarán disponibles en la página "Registro de Fitness" de la aplicación después de sincronizar los datos. Siéntase libre de compartir sus registros en "Registro de Ejercicio". NOTA: Las rutas del mapa no estarán disponibles para deportes de interior o si el reloj se desconecta de la aplicación antes o durante el ejercicio, ya que los datos de ubicación del GPS se recopilan desde la aplicación.



Deportes:

SkeiWatch S55 admite hasta 100 modos deportivos, que incluyen: Correr al Aire Libre, Correr en el Interior, Andadora, Caminar, Caminar en Interiores, Escalar, Bicicleta, Bicicleta de Spinning, Maratón, Saltar la Cuerda, Bádminton, Baloncesto, Patinaje sobre Hielo, Yoga, Tenis, Ping Pong, Fútbol, Ejercicio Libre, Caminando, Elíptico, Vóleibol y Baloncesto.

Antes de usar cualquiera de las funciones del SkeiWatch S55, asegúrese de que está usando el reloj correctamente, ni demasiado apretado ni demasiado suelto. La luz verde producida por el sensor del reloj no debe verse si se usa correctamente.

Todos los datos de lecturas de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, u otras lecturas se pueden rastrear en la aplicación de ArgomTech habilitando las lecturas en el menú "Registro de Fitness". Simplemente desplácese hasta el final del menú y seleccione "Editar Tarjeta" para incluir lecturas en la pantalla principal.

APPS Y CARACTERÍSTICAS

Ritmo Cardíaco:

Abra la aplicación "Ritmo Cardíaco". La aplicación medirá automáticamente su frecuencia cardíaca en tiempo real. Todos los registros se almacenarán en la aplicación de ArgomTech.

Estrés:

Abra la aplicación "Estrés". Esto verificará cuánta presión psicológica sientes.



Oxígeno (SPo2):

Abra la aplicación "Oxígeno". Las mediciones no se tomarán automáticamente, puede iniciar las mediciones presionando manualmente el botón de "Oxígeno".



Teléfono:

El reloj inteligente S55 admite llamadas telefónicas BT y los usuarios pueden realizar, responder y rechazar llamadas directamente en el reloj. Abra la aplicación "Teléfono" para hacer una llamada telefónica a sus contactos o usando el Marcador. También puedes consultar tu historial de llamadas.



Sueño:

Abra la aplicación "Sueño", use el reloj cuando esté durmiendo y el reloj registrará automáticamente los datos del sueño durante toda la noche.

Notificaciones:

Todas las notificaciones, incluidas las redes sociales, se pueden controlar desde la aplicación de ArgomTech. Para configurar qué notificaciones desea mostrar en su reloj, vaya a la configuración de la aplicación, "Notificaciones", encienda y seleccione las aplicaciones que desea activar. Asegúrese de permitir el permiso de su teléfono para mostrar las notificaciones de la aplicación ArgomTech también.

Recordatorio Antipérdida:

Cuando el reloj se desconecta del BT del teléfono móvil, el reloj emitirá un sonido y vibrará para evitar pérdidas.



Cámara Remota:

Controle la cámara en el teléfono móvil para tomar fotografías de forma remota. Mientras lo usa, haga clic en el icono de la Cámara en la configuración de la aplicación.

Despertador:

Configura las alarmas en la aplicación y sincroniza con el reloj. Se pueden configurar un máximo de 5 alarmas.

Buscar Teléfono:

Cuando el reloj esté conectado a la aplicación, el teléfono emitirá un sonido fuerte que lo ayudará a ubicar su dispositivo.

Cronómetro:

El temporizador electrónico puede grabar una vez o varias veces.



Temporizador:

Especialmente utilizado para medir intervalos de tiempo específicos.

Tiempo:


Pronóstico del tiempo basado en su ubicación.

Configuración:

Brillo, Acerca del Reloj, Idioma, Apagar, y Modo Fábrica.

Menú de Accesos Directos:

1. No Molestar
2. Interruptor BT3.0
3. Música
4. Ajuste de Brillo
5. Configuración



Conteo de Pasos:


Abra la aplicación "Caminando". Una pantalla de número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día será mostrado.

Control de Música:

Controla la música de tu teléfono a través del reloj. En la aplicación de música, puede cambiar canciones, reproducir/pausar y ajustar el volumen.

SOS (Llamada de Emergencia)

La función SOS te permite llamar rápidamente a un contacto de emergencia. Primero, configura tu contacto de emergencia en la aplicación ArgomTech Select navegando a la sección SOS y añadiendo el contacto. En caso de emergencia, mantén presionado el botón lateral medio (corona) de tu reloj durante 3 segundos para iniciar la llamada.



Buscar Reloj

La función **Buscar Reloj** te ayuda a **localizar** tu smartwatch. Abre la aplicación **ArgomTech Select** en tu smartphone y navega a la sección **Buscar Reloj**. Selecciona la opción para enviar una alerta a tu reloj, lo que hará que emita un sonido, facilitando su localización.

Sonido y Vibración

La función **Sonido y Vibración** te permite personalizar cómo tu reloj te notifica de las llamadas entrantes. Puedes elegir entre sonido, vibración, sonido y vibración, o ninguno, dependiendo de tu preferencia. Ajusta estos ajustes a través de la aplicación **ArgomTech Select** o directamente a través de la aplicación **Sonido y Vibración** dentro del reloj para asegurarte de recibir las notificaciones de la manera que mejor se adapte a tus necesidades.



Reloj Mundial

La función **Reloj Mundial** te permite mantener un seguimiento del tiempo en diferentes zonas horarias. Configura tus ciudades preferidas en la aplicación **ArgomTech Select**. Una vez configurado, los relojes mundiales seleccionados se mostrarán en tu reloj.



Bolsa de Valores

La función **Acciones** proporciona información en tiempo real sobre el mercado de valores. Primero, configura tus preferencias de acciones en la aplicación **ArgomTech Select**. Las acciones seleccionadas se mostrarán en tu reloj, permitiéndote monitorear las tendencias del mercado de un vistazo.



Especificaciones

Longitud de la pulsera: 260mm

Ancho de la pulsera: 20mm

Peso: 52g

Batería: 260mAh Poli-Li

Impermeable: IP67 (Inmersiones temporales de 1/2 metro y menos de 5 minutos)

Solución de Problemas

Los videos tutoriales están disponibles en nuestro canal de YouTube, en "ArgomTechOfficial". Escanee el código QR a continuación para facilitar el acceso. Estos videos le mostrarán cómo configurar y operar su reloj, hacer llamadas telefónicas, emparejar dispositivos, configurar permisos, usar funciones de GPS, personalizar su aplicación y reloj, usar servicios de terceros y más.



Información Sobre la Duración de la Batería

La duración de la batería puede variar según los patrones de uso

individuales y la configuración del usuario. Una duración estimada de la batería basada en los patrones de uso típicos puede durar hasta 7 días y hasta 3 días con un uso intensivo, como el seguimiento de GPS, el uso de notificaciones, el brillo de la pantalla y la función de llamadas. El usuario debe tener esto en cuenta al usar el reloj inteligente y planificar en consecuencia. A continuación, se muestra una comprensión más clara de las expectativas de duración de la batería y cómo maximizarlas.

Factores que Afectan la Duración de la Batería y Consejos para Maximizar

1. **Brillo de la Pantalla:** Cuanto mayor sea el brillo, más rápido se agotará la batería. Bajar el brillo puede prolongar significativamente la duración de la batería. El control de brillo se puede encontrar deslizando hacia abajo la pantalla principal de su reloj y ubicando la barra de brillo para ajustar.
2. **Uso de Notificaciones:** La frecuencia y el tipo de notificaciones recibidas también pueden afectar la duración de la batería. En la aplicación ArgomTech, dentro de su panel de reloj, en "Configuración", "Notificaciones", apague las aplicaciones que no está usando o de las que prefiere no recibir notificaciones.

3. Monitoreo del Ritmo Cardíaco: El monitoreo continuo del ritmo cardíaco usará más batería en comparación con el monitoreo intermitente. Utilizar cuando sea necesario.

4. Función de Llamada: Tomar llamadas en su reloj inteligente directamente puede consumir mucha batería. Use esta característica solo cuando sea necesario.

5. Drenaje de la Batería: Drenar una batería de iones de litio al 0% repetidamente puede acortar su vida útil general y disminuir su capacidad para mantener una carga. Generalmente se recomienda evitar descargar la batería al 0% y mantener un nivel de carga entre 20-80%. Cargue regularmente.

Falta la Señal de Ritmo Cardíaco

Abra la aplicación "Ritmo Cardíaco". La aplicación medirá automáticamente su frecuencia cardíaca en tiempo real. Todos los registros se almacenarán en la aplicación de ArgomTech

El reloj inteligente S55 registra constantemente los datos de tu frecuencia cardíaca durante tu ejercicio y tu vida diaria. A veces, es

posible que el reloj no reciba una señal de frecuencia cardíaca adecuada. En este caso, los datos de frecuencia cardíaca que faltan aparecerán en la línea de puntos. Si no recibe una señal de frecuencia cardíaca, primero debe confirmar que ESTÁ usando el reloj correctamente. Siga las instrucciones anteriores sobre cómo usarlo correctamente (Página 18). Después del ajuste, inténtelo de nuevo. Si aún no hay datos de frecuencia cardíaca, verifique si la función de monitoreo de frecuencia cardíaca está activada en el menú Configuración en la aplicación ARGOM.

Problemas de Emparejamiento

Si su teléfono móvil no se puede emparejar con el reloj, abra la configuración de BT de su teléfono y verifique si tiene problemas con la señal de BT. Compruebe si el reloj está emparejado con otros dispositivos. Antes de volver a intentarlo, el reloj debe restablecerse a la configuración de fábrica. Siga las instrucciones en la (Página 14) sobre cómo reiniciar su reloj.

Sincronización de Datos

Para que los datos se sincronicen con la aplicación de ArgomTech después de completar cualquiera de los deportes anteriores o registrar cualquier tipo de datos del reloj, vaya a la pantalla de inicio de la aplicación, desplácese hacia abajo y manténgalo presionado durante 2 segundos, todos los datos del reloj estarán sincronizados y listos para ser visto en la página de "Registro de Fitness".

Actualizaciones de Dispositivo

Cuando estén disponibles, todas las actualizaciones se pueden instalar a través de la aplicación de ArgomTech. Vaya a Configuración, en la esquina superior derecha, presione el icono "Editar", la última opción es "Actualización del dispositivo". Si no hay actualizaciones disponibles, el dispositivo dirá "No hay actualizaciones disponibles". Si hay una actualización disponible, instálela para asegurarse de que está utilizando las funciones más recientes. Una vez instalado, reinicie su reloj para que se complete la actualización.

Servicios de Terceros

Puede sincronizar datos de los siguientes servicios de terceros:

1. Google Fit 
2. Apple Health 
3. Fitbit 
4. Strava 

En Configuración de la aplicación, haga clic en "Servicio de terceros" y seleccione el servicio que desea usar, siga las instrucciones de la aplicación para una conexión exitosa.

Cláusula de Exención

1. La salida de datos de frecuencia cardíaca, presión, oxígeno en sangre y presión arterial del S55 no está destinada a proporcionar diagnósticos médicos o de salud.
2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Solo los médicos calificados pueden diagnosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Por favor contactar su médico para obtener opiniones de diagnóstico más profesionales.
3. El usuario debe seguir el consejo médico cuando se requiera medicación y tratamiento. ArgomTech no es responsable de la inexactitud de los monitoreos de datos y las consecuencias del mal uso de monitoreo de datos e información. Consulte la Política de privacidad y el Acuerdo de usuario de ArgomTech para obtener más información.

Cláusula de Garantía

Nuestra empresa siempre persigue el concepto de servicio de "Crear valor para los clientes".

ArgomTech ofrece un período de garantía de 1 año para el reloj inteligente S55. Si hay algún daño o mal funcionamiento durante el uso normal, el servicio de garantía se proporcionará al cliente de forma gratuita después de la confirmación por parte de nuestro técnico. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- A. Accidente o daño humano
- B. Prueba, reparación o desmontaje sin autorización
- C. Daños causados por la conexión con equipos que no son compatibles
- D. Envejecimiento natural
- E. Daños causados por fuerza mayor.



 ARGOM TECH®

SKEIWATCH

GUIA DE USUARIO



S
E
S

Introdução

Obrigado por escolher nosso smartwatch SkeiWatch S55. O S55 irá ajudá-lo a manter-se em dia com a sua saúde e a atingir os objetivos que definiu. Vamos encontrar a conexão com o seu estilo de vida.

Lista de Embalagem:

• Smartwatch S55 • Guia de Usuario • Carregador Sem Fio • Banda Extra

Configurando seu S55

1. Faça o download do nosso aplicativo ArgomTech Select usando o código QR fornecido abaixo.

2. Ative o BT em seu telefone e certifique-se de que todos os dispositivos estejam visíveis.

Observação: Se você já emparelhou o relógio com seu telefone anteriormente, desemparelhe/esqueça o dispositivo nas configurações de BT.

3. Abra o aplicativo, registre-se ou faça login seguindo as instruções da página inicial.

4. Vá para "Dispositivo" e selecione "Adicionar Dispositivo" no topo da tela. O aplicativo irá automaticamente detectar seu dispositivo. Uma vez detectado, toque no nome do dispositivo que deseja emparelhar, por exemplo: S55. Agora, confirme o emparelhamento clicando no botão de marca de seleção que apareceu na tela do seu relógio. Após a confirmação, o ícone BT em seu relógio ficará azul, indicando que a conexão BT foi bem-sucedida. **Observação:** Se o dispositivo não for descoberto automaticamente, você pode redefini-lo para o "Modo Fábrica" seguindo estas etapas: deslize para baixo na tela do relógio para acessar as configurações do dispositivo, dentro do menu de configurações, role para baixo até "Menu do Sistema" e selecione "Restauração".

5. Conexão de Chamada BT: Para **Usuários de iPhone:** Usuários de iPhone suportam dual BT 5.3 + 3.0 e podem estabelecer uma conexão de um toque seguindo as instruções do sistema. Para **Usuários Android:** Usuários Android precisam seguir as seguintes etapas para emparelhamento BT: Primeiro, acesse a interface de emparelhamento BT, em seguida, clique em "para vincular" nas "opções de emparelhamento de






serviço de chamada". Siga as instruções na interface para concluir o emparelhamento BT 5.3 + 3.0. As conexões subsequentes ao telefone serão armazenadas na memória BT 3.0 do relógio, possibilitando a realização de uma conexão dupla BT de um toque. Se a conexão com o BT 3.0 não for estabelecida automaticamente, faça uma pesquisa manual pelo modelo de relógio BT "S55" no telefone. SkeiWatch S55 é compatível com iOS V10.0 e superior, Android V5.0 e superior e BT dispositivos V5.0 e superior.

Correia de Ajuste Rápido

S55 contém duas partes (corpo do relógio e pulseira), uma pulseira extra está incluída na embalagem para substituição. Você pode trocar as alças a qualquer momento puxando o pino de metal em direção ao lado interno da pulseira, localizado na parte de trás.

Instruções de carregamento

Vire o relógio e coloque o carregador sem fio perto da área de carregamento do relógio. Certifique-se de que uma conexão segura seja estabelecida entre o carregador sem fio e o relógio. Dentro de 1 a 2 segundos após colocar o carregador perto do relógio, você verá o ícone de carregamento aparecer na tela do relógio. Se o ícone de carregamento não aparecer, significa que o relógio não está carregando corretamente. Tente colocar o carregador virado para o outro lado. Mantenha o relógio conectado ao carregador por aproximadamente 2 horas para carregá-lo totalmente.




Funções

Alterar Mostradores do Relógio:

Pressione e segure a tela, deslize pela seleção de mostradores e toque em uma opção para confirmar. Você também pode navegar pelo relógio usando o botão giratório/corona do relógio localizado no canto superior direito. Para confirmar uma seleção, você pode pressionar o botão giratório/corona. Além dos dials integrados, mais dials estão disponíveis para download no App, basta ir em App Settings e selecionar “Dials”, escolher um dos dials diferentes, tocar em “Baixar e Usar” e uma vez instalado, o novo mostrador aparecerá no relógio.

Mostradores Integrados:



Mostradores Dinâmicos Integrados:



GPS e Rota Mapa:

O relógio se conecta automaticamente ao seu GPS móvel se o GPS móvel estiver ligado e as permissões forem concedidas com sucesso. Para rastrear sua rota, você tem duas opções:

1. Iniciar um Esporte a Partir do Relógio: Um exercício pode ser iniciado a partir do relógio, em "Esportes". Para acessar o GPS do telefone e rastrear sua rota, você precisará selecionar qualquer um dos seguintes exercícios ao ar livre: Corrida, Corrida ao ar Livre, Caminhada, Ciclismo, Caminhada e Maratona. Verifique se o relógio está conectado ao aplicativo antes de selecionar o esporte.

2. Iniciando um Esporte a Partir do Aplicativo: Para rastrear sua rota, vá para a página de exercícios do aplicativo ArgomTech e comece seu exercício ao ar livre selecionando o esporte que deseja iniciar e pressionando o botão "Começar". Seu relógio começará a gravar automaticamente o exercício ao ar livre e as rotas estarão disponíveis na página "Registro de Fitness" do aplicativo depois que os dados forem sincronizados. Sinta-se à vontade para compartilhar seus recordes em "Registro de Exercícios". NOTA: As rotas do mapa não estarão disponíveis para esportes internos ou se o relógio for desconectado do aplicativo antes ou durante o exercício, pois os dados de localização do GPS são coletados do aplicativo.



Esporte: O SkeiWatch S55 suporta até 100 modos esportivos, incluindo: Correr ao ar livre, Correr para Dentro, Esteira Mecânica, Andar, Andar para Dentro, Montanhismo, Ciclismo, Ciclismo Interior, Maratona, Pular Corda, Badminton, Basquetebol, Patinação no Gelo, Ioga, Tênis, Tênis de Mesa, Futebol, Exercício Livre, Andando, Elíptico, Beisebol.

Antes de usar qualquer um dos recursos do SkeiWatch S55, certifique-se de usar o relógio corretamente, nem muito apertado, nem muito solto. A luz verde produzida pelo sensor do relógio não deve ser vista se estiver usando corretamente.

Todos os dados de Oxigênio Sanguíneo, Frequência Cardíaca ou outras leituras podem ser rastreados no aplicativo da ArgomTech habilitando as leituras no menu "Registro de Fitness", basta rolar até o final do menu e "Editar Cartão" para incluir as leituras na tela principal.

APPS & CARACTERÍSTICAS

Ritmo Cardíaco:

Abra o aplicativo "Ritmo Cardíaco". O aplicativo medirá automaticamente sua frequência cardíaca em tempo real. Todos os registros serão armazenados no aplicativo da ArgomTech.

Estresse:

Abra o aplicativo "Stress". Isso verificará quanta pressão psicológica você está sentindo.



Oxigênio (SpO2):

Abra o aplicativo "Oxigênio". As medições não serão feitas automaticamente, você pode iniciar as medições pressionando manualmente o botão "Oxigênio".



Telefone:

O smartwatch C60 suporta chamadas telefônicas BT e os usuários podem fazer, atender e rejeitar chamadas diretamente no relógio. Abra o aplicativo "Telefone" para fazer uma chamada telefônica para seus contatos ou usando o Discador. Você também pode verificar seu histórico de chamadas.



Dorme:

Abra o aplicativo "Dorme", use o relógio quando estiver dormindo e ele gravará automaticamente os dados do sono durante a noite.

Notificações:

Todas as notificações, incluindo mídias sociais, podem ser controladas pelo aplicativo da ArgomTech. Para configurar quais notificações você deseja exibir em seu relógio, vá para Configurações do aplicativo, "Notificações", Ative e selecione os aplicativos que deseja ativar. Certifique-se de permitir a permissão do seu telefone para exibir também as notificações do aplicativo da ArgomTech.

Lembrete Anti-Perda:

Quando o relógio é desconectado do BT do celular, o relógio emite um som e vibra para evitar perdas.



Câmera Remota:

Controle a câmera no celular para tirar fotos remotamente. Durante o uso, clique no ícone da câmera nas configurações do aplicativo.

Despertador:

Defina os alarmes no APP e sincronize com o relógio. Podem ser definidos um máximo de 5 alarmes.

Encontrar Telefone:

Quando o relógio estiver conectado ao aplicativo, o telefone emitirá um som alto que o ajudará a localizar seu dispositivo.

Cronômetro:

O temporizador eletrônico pode gravar uma vez ou gravar várias vezes.



Temporizador:

Especialmente usado para medir intervalos de tempo específicos.

Tempo:

Previsão do tempo com base na sua localização.

Configurações:

Brilho, Sobre o Relógio, Idioma, Desligar, e Modo de Fábrica.

Menu de Acessos Diretos:

1. Não Perturbe
2. Interruptor BT3.0
3. Música
4. Ajuste de Brilho
5. Configuração



Contagem de Passos:

Abra o aplicativo "Andando". Uma exibição do número de passos, calorias, distância e outros parâmetros do exercício do dia irão ser mostrado.



Controle de Música:

Controle a música do seu telefone através do relógio. No aplicativo de música, você pode alterar músicas, reproduzir/pausar e ajustar o volume.



SOS (Chamada de Emergência)

A função SOS permite que você ligue rapidamente para um contato de emergência. Primeiro, configure seu contato de emergência no aplicativo ArgomTech Select navegando até a seção SOS e adicionando o contato. Em uma emergência, pressione e segure o botão lateral do meio (coroa) do seu relógio por 3 segundos para iniciar a chamada.



Localizar Relógio

A função Localizar Relógio ajuda você a localizar seu smartwatch. Abra o aplicativo ArgomTech Select no seu smartphone e navegue até a seção Localizar Relógio. Selecione a opção para enviar um alerta ao seu relógio, que emitirá um som, facilitando a localização.

Som e Vibração

A função Som e Vibração permite personalizar como seu relógio notifica você sobre chamadas recebidas. Você pode escolher entre som, vibração, som e vibração, ou nenhum, dependendo da sua preferência. Ajuste essas configurações através do aplicativo ArgomTech Select ou diretamente através do aplicativo Som e Vibração no relógio para garantir que você receba notificações da maneira que melhor atenda às suas necessidades.



Relógio Mundial

A função Relógio Mundial permite que você acompanhe a hora em diferentes fusos horários. Configure suas cidades preferidas no aplicativo ArgomTech Select. Uma vez configurado, os relógios mundiais selecionados serão exibidos no seu relógio.



Ações

A função Ações fornece informações em tempo real sobre o mercado de ações. Primeiro, configure suas preferências de ações no aplicativo ArgomTech Select. As ações selecionadas serão exibidas no seu relógio, permitindo que você monitore as tendências do mercado de relance.



Especificações

Comprimento da pulseira: 260mm

Largura da pulseira: 20mm

Peso: 52g

Bateria: 260mAh Poly-Li

Impermeável: IP67 (Imersões temporárias de 1/2 metro e menos de 5 minutos)

Solução de Problemas

Os vídeos tutoriais estão disponíveis em nosso canal do YouTube, em "ArgomTechOfficial". Por favor, digitalize o código QR abaixo para facilitar o acesso. Esses vídeos mostrarão como configurar e operar seu relógio, fazer chamadas telefônicas, emparelhar dispositivos, configurar permissões, usar recursos de GPS, personalizar seu aplicativo e relógio, usar serviços de terceiros e muito mais.



Informações Sobre a Vida Útil da Bateria

A duração da bateria pode variar dependendo dos padrões de uso e configurações individuais do usuário. A duração estimada da bateria com base em padrões de uso típicos pode durar de 7 dias e até 3 dias com uso intenso, como rastreamento por GPS, uso de notificação, brilho da tela e recurso de chamada. O usuário deve ter isso em

mente ao usar o smartwatch e planejar adequadamente. Abaixo está uma compreensão mais clara das expectativas de duração da bateria e como maximizá-las.

Fatores que afetam a duração da bateria e dicas para maximizar

- 1. Brilho da Tela:** Quanto maior o brilho, mais rápido a bateria descarrega. Diminuir o brilho pode prolongar significativamente a vida útil da bateria. O controle de brilho pode ser encontrado deslizando a tela principal do relógio para baixo e localizando a barra de brilho para ajustar.
- 2. Uso de Notificações:** A frequência e o tipo de notificações recebidas também podem afetar a duração da bateria. No aplicativo ArgomTech, dentro do painel do relógio, em "Configurações", "Notificações", desligue os aplicativos que você não está usando ou prefere não receber notificações.
- 3. Monitoramento da Frequência Cardíaca:** O monitoramento contínuo da frequência cardíaca usará mais bateria em comparação com o monitoramento intermitente. Use quando necessário.
- 4. Recurso de Chamada:** Atender chamadas diretamente no seu

smartwatch pode consumir muita bateria. Use esse recurso somente quando necessário.

5. Drenando a Bateria: Drenar uma bateria de íon-lítio até 0% repetidamente pode encurtar sua vida útil e diminuir sua capacidade de manter a carga. Geralmente é recomendado evitar descarregar a bateria a 0% e manter um nível de carga entre 20-80%. Carregue regularmente

Falta de Sinal de Frequência Cardíaca

O smartwatch S55 grava constantemente seus dados de frequência cardíaca durante o exercício e sua vida diária. Às vezes, o relógio pode não receber um sinal de frequência cardíaca adequado. Nesse caso, os dados de frequência cardíaca ausentes aparecerão na linha pontilhada. Se você não receber um sinal de frequência cardíaca, primeiro você deve confirmar que **ESTÁ** usando o relógio corretamente. Siga as instruções acima sobre como usá-lo corretamente (Página 31). Após o ajuste, tente novamente. Se ainda não houver dados de frequência cardíaca, verifique se a função de monitoramento da frequência cardíaca está ativada no menu Configurações do aplicativo ARGOM.

Problemas de Emparelhamento

Se o seu celular não puder ser pareado com o relógio, abra a configuração BT do seu celular e verifique se você está tendo problemas com o sinal BT. Verifique se o relógio está emparelhado com outros dispositivos. Antes de tentar novamente, o relógio deve ser redefinido para as configurações de fábrica. Siga as instruções na (Página 27) sobre como redefinir seu relógio.

Sincronizando Dados

Para que os dados sejam sincronizados com o aplicativo da ArgomTech após concluir qualquer um dos esportes acima ou gravar qualquer tipo de dados do relógio, vá para a tela inicial do aplicativo, role para baixo e segure por 2 segundos, todos os dados do relógio serão sincronizados e prontos para ser visto na página "Registro de fitness".

Atualizações do Dispositivo

Quando disponíveis, todas as atualizações podem ser instaladas através do App da ArgomTech. Vá para Configurações, no canto

superior direito, pressione o ícone "Editar", a última opção é "Atualização do dispositivo". Se não houver atualizações disponíveis, o dispositivo dirá "Nenhuma atualização disponível". Se houver uma atualização disponível, instale para garantir que você esteja usando os recursos mais recentes. Uma vez instalado, reinicie o relógio para que a atualização seja concluída.

Serviços Terceirizados

Você pode sincronizar dados dos seguintes serviços de terceiros:

1. Google Fit  2. Apple Health  3. Fitbit  4. Strava 

Nas configurações do aplicativo, clique em "Serviço de terceiros" e selecione o serviço que deseja usar, siga as instruções do aplicativo para uma conexão bem-sucedida.

Cláusula de Isenção

1. A saída de dados de Frequência Cardíaca, Pressão, Oxigênio no Sangue e Pressão Arterial pelo S55 não se destina a fornecer diagnósticos médicos ou de saúde.

2. O autodiagnóstico e o autotratamento são perigosos. Apenas médicos qualificados estão autorizados a diagnosticar e tratar a pressão alta ou quaisquer outras doenças cardíacas. Por favor entre em contato

seu médico para obter opiniões de diagnóstico mais profissionais.

3. O usuário deve seguir o conselho médico quando a medicação e o tratamento forem necessários. A ArgomTech não se responsabiliza pela imprecisão dos dados de monitoramento e pelas consequências do uso indevido de dados e informações de monitoramento. Por favor, verifique a Política de Privacidade da ArgomTech e o acordo do usuário para mais informações.

Cláusula de Garantia

Nossa empresa sempre persegue o conceito de serviço de "Criar valor para os clientes".

A ArgomTech oferece um período de garantia de 1 ano para o

smartwatch S55. Se houver algum dano ou mau funcionamento durante o uso normal, o serviço de garantia será fornecido gratuitamente ao cliente após confirmação por nosso técnico. As seguintes condições não são cobertas pela garantia:

- A.** Acidente ou dano humano
- B.** Testar, reparar ou desmontar sem autorização
- C.** Danos causados pela conexão com equipamentos não compatíveis
- D.** Envelhecimento natural
- E.** Danos causados por força maior.



ARGOM TECH.
SKEIWATCH S55

CONTACT US:



WWW.ARGOMTECH.COM